

CZ4000 RI169

La serie CZ4000 con radio integrada 169 MHz proporciona la solución necesaria para la realización de proyectos integrales de Telectura. Orientada a instalaciones de contadores individuales, incorpora la electrónica radio dentro de la carcasa de forma discreta y protegida de posibles fraudes. Contazara forma parte de la WIZE Alliance que promueve la estandarización internacional del IoT.





Características

- Radio integrada en el cuerpo del contador.
- Autonomía mínima de batería: 12 años.
- Display de alta visibilidad.
- Software de lectura y plataforma de visualización de datos de fácil manejo.
- Disponible en calibres de 15, 20 y 25 mm.

Medidas

Modelo		Roscas		H	h	L	A
		Re	Rs	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
COMPOSITE	CZ4000RI169 15 mm	1"	1"	146	128	115	100
	CZ4000RI169 15 mm	3/4"	3/4"	146	128	115	100
	CZ4000RI169 15 mm	7/8"	3/4"	146	128	115	100
	CZ4000RI169 20 mm	1"	1"	141	103	190	108
	CZ4000RI169 25 mm	1 1/4"	1 1/4"	168	142	260	132
LATÓN	CZ4000RI169 15 mm	1"	1"	126	88	115	100
	CZ4000RI169 15 mm	3/4"	3/4"	126	88	115	100
	CZ4000RI169 15 mm	7/8"	3/4"	126	88	115	100
	CZ4000RI169 20 mm	1"	1"	135	91	190	100



CZ4000 RI169 15mm